

# GUARDIAN

# GENERAC®

## 17 KVA

### GENERADORES RESIDENCIALES DE EMERGENCIA

## CERO PROBLEMAS

## GAS

CON TRANSFERENCIA  
AUTOMÁTICA



**NUEVO**

## TRIFÁSICO

#### ESPECIFICACIONES

- 220 V - 50 Hz Monofásicos.
- Cabinados e insonorizados.
- Transferencia automática.
- Enfriamiento por aire.
- Dual-Fuel: Aptos para Gas Natural o GLP.
- Diseño innovador y de fácil instalación.
- Apto para intemperie

#### INCLUYE

- Tablero de Transferencia Automática.
- Control Electrónico de Marcha.
- Conector de gas flexible.
- Base de Composite para exterior.

#### GUARDIAN 17

Cilindros	2
Cilindrada (C.C.)	999
R.P.M.	3.000
Potencia máxima (Watts)	17 kva - 20 kva
Tensión nominal (Volts)	380/220
Corriente máxima (Amp.)	25.8 - 30.4 Amp
Fases	3
Frecuencia nominal CA (Hz)	50
Factor de potencia	0.8
Peso (kg)	210
Consumo m <sup>3</sup> /H a 100% carga	7,02 m <sup>3</sup> /h - 10,86 L/h
Largo / Ancho / Alto (cm)	121,8/64,8/72,72

## Driver

Concesionario Oficial desde 1979

# HONDA

PRODUCTOS DE FUERZA

MADE IN U.S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS